

6型

EZB16	7 个单速按键
EZB56	6 个单速按键
EZB510	10 个单速按键
EZB64	4 个单速按键
EZB68	8 个单速按键
EZB612	12 个单速按键



系统规格

发射机

频率(BAND) : 301, 433, 480MHz (EZB16);
 301, 419, 433, 447 MHz (EZB56 & EZB510)
 419, 433, 447, 480 MHz (EZB64, EZB68 & EZB612)

发射功率: 0.1mW - 10mW.
 频率控制: TCXO+PLL.
 频率误差: 1ppm @25℃
 调制方式: < -50dBc.
 电致阻抗: FID.
 输出阻抗: 50欧姆.
 发射机工作温度范围: -10℃ ~ +50℃.
 低电压警告范围: 2.2V 2.0V. (LV动作电压)
 ID 位元 : 16 Bit.
 纠错码 : 汉明码 + CRC (非接触式布电)
 电源: EZB16: 三颗AA尺寸 碱性电池4.5V;
 其他: 两颗AA尺寸 碱性电池3.0V.
 天线形式: 内部隐藏式. 亦可依需求改为外部
 尺寸: EZB16 : 272mm × 63mm × 47mm
 EZB56 : 173mm × 68mm × 33mm
 EZB510: 213mm × 68mm × 33mm
 EZB64 : 140mm × 68mm × 30mm
 EZB68 : 189mm × 68mm × 30mm
 EZB612: 235mm × 68mm × 30mm

重量: EZB16 : 0.43公斤
 EZB56 : 0.24公斤
 EZB510: 0.29公斤
 EZB64 : 0.24公斤
 EZB68 : 0.30公斤
 EZB612: 0.35公斤

防水性: IP 66.
 工作温度范围: -10℃ ~ +50℃. (内建温度高于50℃自动关机保护)
 发射机耗电: < 30mA@ 3.5V(测编码MODE及发射功率改变)
 连续操作时间: 120小时@电池充满状态(2500mA),
 频率433MHz,发射功率1mW

接收机

频率(BAND) : 301, 433, 480MHz (EZB16);
 301, 419, 433, 447 MHz (EZB56 & EZB510)
 419, 433, 447, 480 MHz (EZB64, EZB68 & EZB612)

频率间隔: 25KHz (BRX-301, BRX-419, BRX-433, BRX-480)
 or 12.5KHz (BRX-447)

频率控制: PLL 锁相回路
 频率误差: < 5ppm @ -10℃ ~ +70℃
 频率误差: < 1ppm @ 25℃
 接收灵敏度: < -115dBm
 天线阻抗: 50Ω
 反应时间: 40ms (标准)
 防水性: IP-66
 电源: EZB16/EZB56/EZB64/EZB68: DC12-24V, AC48, 110-240V 50/60Hz
 EZB510/EZB612 AC25-50V, 110-240V, 380-460 50/60Hz

耗电: 11VA
 接收机工作温度范围: -10℃ ~ +70℃
 接收容量: 250V @ 10A

尺寸: EZB16 : 310mm × 134mm × 72mm
 EZB56 : 310mm × 134mm × 72mm
 EZB510: 310mm × 134mm × 72mm
 EZB68 : 310mm × 134mm × 72mm
 EZB612: 300mm × 230mm × 86mm
 EZB64 : 310mm × 134mm × 72mm
 EZB68 : 310mm × 134mm × 72mm
 EZB612: 300mm × 230mm × 86mm

重量: EZB16 : 1.5公斤
 EZB56 : 1.7公斤
 EZB510: 3.4公斤
 EZB64 : 1.625公斤
 EZB68 : 2.0公斤
 EZB612: 3.4公斤

※备注: 敬告Alpha系列遥控器使用者, 原Alpha 1500, Alpha 540S, Alpha 580A, Alpha 604A, Alpha 608A及
 Alpha 612A型号之产品已归编为EZ BON系列, 尔后上述品号不再生产销售, 由新型号EZB16,
 EZB56, EZB510, EZB64, EZB68及EZB612取代, 特此通知, 以辨真伪。

经销商

FOMOTECH
 FOMOTECH INTERNATIONAL CORP.
 福仓电子股份有限公司

EZ BON 系列 工业用遥控器

